

forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2º Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1641 à 1649

ES / INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1/ Reglas de seguridad

¡Atención! Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, herida e incendio en la utilización de aparatos eléctricos, observe las instrucciones de seguridad fundamentales siguientes:

Esta luminaria tiene un grado de protección IP65. Está totalmente protegida contra la penetración de polvo y contra chorros de agua en todas direcciones. El grado de protección de la parte empotrada del foco es IP5X (protegido contra el polvo). La instalación eléctrica utilizada para alimentar esta luminaria debe cumplir con la reglamentación vigente. La luminaria sólo debe ser instalada por un electricista cualificado. Nunca mirar fijamente la luminaria. La pantalla, así como el cuerpo del foco pueden volverse ligeramente calientes. No tocarlos y no acercar a materias y productos sensibles al calor. No está permitido cambiar la estructura mecánica o eléctrica de la luminaria. Impida que los niños accedan a los aparatos eléctricos. Nunca restablezca la alimentación antes de que todos los componentes sean correctamente fijados. La luminaria es adecuada para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables. Tenga siempre en cuenta los datos técnicos de la placa de características del producto y de estas instrucciones.

Este aparato es conforme con las directivas y normas europeas vigentes (seguridad eléctrica, medio ambiente) en el momento de su entrega y lo permanecerá para su seguridad si se respetan.
Las instrucciones de este manual y si las reparaciones son efectuadas por personal cualificado.

Si el artículo, en su entrega, contiene bolsas plásticas de embalaje, éstas no deben ser dejadas al alcance de los niños debido a los riesgos de sofocamiento.

2/ Montaje y conexión eléctrica

- **Antes de realizar labores de montaje, mantenimiento o limpieza, compruebe que todos los cables están sin tensión (cortar la alimentación mediante el cuadro eléctrico o desconectar el fusible). Asegúrese de que no se vuelva a conectar. Así evitará cualquier riesgo de choque eléctrico.**
- **Asegúrese de que la tensión de la red corresponde con el valor indicado en la placa de datos del aparato.**
- **Al taladrar, asegúrese de que no se dañen otros cables eléctricos escondidos en el techo.**

1) Taladre un agujero (diámetro: 68 mm), preferentemente con un taladro y con una sierra de corona.

El foco debe montarse sólo al techo, en una superficie plana, lisa y horizontal.

Respete las distancias mínimas de seguridad: altura del techo de por lo menos 7 cm, distancia de 5 cm entre el foco y los materiales inflamables.

La instalación en un cuarto de baño puede efectuarse en el volumen 2 o fuera de los volúmenes de protección de acuerdo con la reglamentación vigente (véase esquema).

2) Antes de la instalación, posicione el interruptor situado sobre la luminaria para ajustar la temperatura de color deseada.

3) Abra la caja de conexión y aloje los tornillos del aprietacable.

4) Pele la cubierta del cable de alimentación de la red en una longitud de 20 mm y los extremos de los conductores en 8 a 10 mm. Conecte el cable de alimentación de la red (sección mínima de los conductores de alimentación: 1.5 mm²) al bloque de terminales de la luminaria. Realice las conexiones eléctricas como lo indicado a continuación. Conecte:

- El hilo de fase (marrón) de su instalación al borne (L) del bloque de terminales.
- El hilo de neutro (azul) de su instalación al borne (N) del bloque de terminales.

Nota: Este foco es « dimable » y se puede conectar a un regulador externo (tipo de regulador compatible: regulador LED universal 230V~).

5) Apriete firmemente los tornillos del aprietacable y cierre la caja de conexión.
6) Fije la luminaria: presione los dos muelles de fijación de manera simultánea e inserte el foco en el agujero precortado.
Asegúrese de que el foco esté centrado en el agujero.
7) Restablezca la alimentación y encienda el foco. Compruebe si el foco funcione correctamente.

3/ Sustitución de las piezas y cuido

• Cambio de las lámparas

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

El mantenimiento y la reparación deben ser realizados por un profesional cualificado o el servicio postventa. La fuente de luz de esta luminaria no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al final de su vida, se debe reemplazar la luminaria entera.

• Sustitución y cuido

La limpieza de la lámpara debe hacerse con ayuda de un trapo suave y seco. No utilice detergentes, disolventes o productos abrasivos.

- Para obtener piezas de recambio, puede contactar nuestro servicio postventa (véanse datos al 6/).

- Utilice sólo piezas de recambio originales proporcionadas por el fabricante.

4/ Conformidad

El marcado CE cubre la conformidad con la Directiva Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva sobre el diseño ecológico (ErP) 2009/125/CE, y la Directiva RoHS 2011/65/UE y su enmienda (UE) 2015/863.

5/ Medio ambiente



No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Deposítelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

6/ Garantía

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con su vendedor.

Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de mala instalación, falta de mantenimiento, error de conexión, sobretensión, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del producto o de su alimentación, caída o golpes. En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen. En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.

Servicio postventa:
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet : www.unipro-sav.fr

IT / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

1/ Regole di sicurezza

Attenzione! Per ridurre il rischio di scariche elettriche, di ferite e di incendi durante l'utilizzo di apparecchi elettrici leggete e osservate le seguenti fondamentali norme di sicurezza: Questo faretto ha un indice di protezione IP65. È totalmente protetto contro la polvere e contro i getti d'acqua da ogni direzione. L'indice di protezione della parte incassata del faretto è IP5X (protetto contro la polvere). L'impianto elettrico che utilizzate per alimentare questo faretto deve essere conforme alla regolamentazione in vigore. L'apparecchio di illuminazione deve essere installato solo da un elettricista qualificato. Non guardare mai direttamente l'apparecchio di illuminazione quando è acceso. Lo schermo protettivo e il corpo dell'apparecchio di illuminazione possono diventare leggermente caldi. Non toccarli mai né avvicinare materiali o prodotti sensibili al calore. È vietato modificare o trasformare la struttura meccanica o elettrica del faretto. Impedite ai bambini l'accesso agli apparecchi elettrici. Non ripristinare l'alimentazione finché tutti i componenti non sono correttamente fissati in posizione. L'apparecchio di illuminazione è adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. Osservate le informazioni tecniche riportate sulla targhetta segnaletica del prodotto e nel presente manuale.

Questo apparecchio è conforme alle regolamentazioni e norme europee in vigore (sicurezza elettrica, ambiente) al momento della sua consegna e lo resterà per la vostra sicurezza se le istruzioni di questo manuale sono rispettate e le riparazioni effettuate da personale qualificato.

2/ Montaggio e collegamento elettrico

- **Prima di qualsiasi operazione di montaggio, manutenzione o pulizia, assicurarvi che i cavi di alimentazione siano staccati dalla corrente (interrompere l'alimentazione sul quadro generale o togliere il fusibile). In questo modo si impedisce l'accensione involontaria della lampada, evitando rischi di scossa elettrica.**
- **Controllare che la tensione della rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta informativa dell'apparecchio.**
- **Assicurarasi di non danneggiare altri fili elettrici nascosti nel soffitto quando si fanno i fori di montaggio.**

1) Praticare un foro (diametro: 68 mm), preferibilmente con un trapano e una sega a fazza, nella collocazione scelta per l'installazione.

Il faretto deve essere installato solo a soffitto, su una superficie plana, liscia e orizzontale.

Rispettare le distanze minime di sicurezza: altezza del soffitto di almeno 7 cm, distanza di 5 cm tra il faretto e i materiali infiammabili.

L'installazione in una sala da bagno può essere fatta nel volume 2 o fuori dai volumi di protezione conformemente alla regolamentazione in vigore (vedi schema).

2) Prima dell'installazione, impostare la temperatura di colore desiderata posizionando l'interruttore sul faretto.

3) Aprire la scatola di connessione e allentare le viti del serracavo.

4) Spellare la guaina del cavo di alimentazione della rete per una lunghezza di 20 mm e le estremità dei conduttori per 8 a 10 mm. Collegare il cavo di alimentazione della rete (Sezione minima dei conduttori di alimentazione: 1.5 mm²) alla morsettierra. Effettuare il collegamento elettrico come indicato di seguito. Collegare:

- Il filo di fase (marrone) dell'impianto elettrico al morsetto (L) della morsettierra.
- Il filo di neutro (blu) dell'impianto elettrico al morsetto (N) della morsettierra.

Nota: Questo faretto è « dimmerabile » e può essere collegato a un regolatore esterno tramite il trasformatore (tipo di regolatore compatibile: regolatore LED universale 230V~).

5) Serrare saldamente le viti del serracavo, quindi chiudere la scatola di connessione.

6) Fissare l'apparecchio di illuminazione: premere contemporaneamente le due molle di fissaggio e inserire il faretto nel foro praticato anteriormente.
Assicurarvi che il faretto sia centrato nel foro.

7) Ripristinare l'alimentazione e accendere il faretto. Verificare il suo corretto funzionamento.

3/ Sostituzione dei pezzi e manutenzione

• Sostituzione delle lampade

Questo apparecchio è munito di lampade a LED integrate. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

La manutenzione e la riparazione devono essere effettuate da un professionista qualificato o dal servizio post-vendita.

La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine, è necessario sostituire l'intero apparecchio di illuminazione.

• Sostituzione e pulizia

- La pulizia dell'apparecchio di illuminazione deve essere fatta con un panno morbido e asciutto. Non usare detergenti, solventi o prodotti abrasivi.

- Per ordinare i pezzi di ricambio, contattare il nostro Servizio Post Vendita (vedi contatti al punto 6/).

- Usare solo pezzi di ricambio originali forniti dal costruttore.

4/ Conformità

La marcatura CE copre la conformità alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, alla direttiva per la progettazione ecocompatibile (ErP) 2009/125/CE, e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e sua modifica (UE) 2015/863.

5/ Ambiente



Non buttare i prodotti elettrici e elettronici a fine vita con i rifiuti domestici. Depositarli in un contenitore adatto al riciclaggio. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio rivenditore.

6/ Garanzia

Nonostante tutta la cura apportata al nostro prodotto può capitare che venga riscontrato un problema: in questo caso chiediamo agli utilizzatori di rivolgersi al loro venditore.

Questo prodotto dispone di una garanzia contrattuale del venditore di 24 mesi a partire dalla data di acquisto, certificata dal suddetto venditore, in garanzia totale di pezzi e manodopera, nell'ambito di un utilizzo conforme alla destinazione del prodotto e alle istruzioni del manuale d'uso. Questa garanzia non si applica a qualsiasi errata installazione, errato utilizzo, errata manutenzione, errore di collegamento, sovratensione, pezzi di normale usura, riparazione tentata dall'utilizzatore, smontaggio o modifica del prodotto o della sua alimentazione, cadute o urti.

Le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico dell'acquirente e la garanzia non può dare diritto in nessun caso a un risarcimento danni. In caso di resa, verificare la solidità dell'imballaggio che contiene l'apparecchio. Non rispondiamo di un apparecchio rovinato durante il trasporto. Il prodotto deve essere reso completo con tutti gli accessori consegnati in origine e con la copia del giustificativo dell'acquisto (fattura e/o scontrino).

False indicazioni della data o cancellature ci sollevano da ogni obbligo.

Importantissimo: Per qualsiasi resa al Servizio Assistenza durante la durata della garanzia, è obbligatorio allegare la fattura e/o lo scontrino, unici giustificativi ammessi.

Servizio assistenza:
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANCIA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet: www.unipro-sav.fr

PT / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE UTILIZAÇÃO

1/ Normas de segurança

Cuidado! Para reduzir o risco de choques eléctricos, ferimentos ou incêndio durante a utilização de aparelhos eléctricos, leia e siga estas precauções básicas de segurança:

Este foco tem um grau de protecção IP65. É totalmente estanque à poeira e protegido contra os jactos de água em todas as direcções. O grau de protecção da parte encastrada do foco é IP5X (protegido contra a poeira).

A instalação eléctrica que utiliza para alimentar este foco deve respeitar as normas em vigor.

A luminária só deve ser instalada por um electricista qualificado.

Nunca olhe fixamente para o foco aceso.

Os ecrãs e o corpo da luminária podem tornar-se ligeiramente quentes. Não toque estas partes e não aproxima materiais ou produtos sensíveis ao calor.

É proibido efectuar alterações ou modificações na estrutura mecânica ou eléctrica da luminária.

Não permita que as crianças tenham acesso aos aparelhos eléctricos.

Não volte a ligar a alimentação enquanto todos os componentes não estiverem correctamente fixados.

A luminária é adequada para a montagem direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.

A luminária não deve em nenhum caso ser coberta com material de isolamento térmico ou materiais similares.

Observe sempre as indicações técnicas sobre a placa de identificação do produto, bem como neste presente manual.

Este aparelho é conforme com os regulamentos e as normas europeias em vigor (segurança eléctrica, meio ambiente) no momento da entrega e permanecerá assim desde que sejam seguidas as instruções de segurança contidas neste manual e as reparações efectuadas por pessoal qualificado.

No momento da entrega, se o artigo contiver sacos plásticos de embalagem, estes não devem ser deixados ao alcance das crianças, devido ao perigo de asfixia.

2/ Montagem e ligação eléctrica

- **Antes de qualquer operação de montagem, manutenção e limpeza, assegure-se de que os cabos de alimentação estejam desligados (corte a alimentação no quadro eléctrico principal ou retire o fusível). Assim se vai impedir uma ligação accidental e evitar o risco de choque eléctrico.**

- **Assegure-se de que a tensão da rede eléctrica corresponde ao valor indicado na placa de identificação do aparelho.**

- **Verifique se não corre o risco de danificar um cabo eléctrico não visível no teto durante a perfuração.**

1) Faça um buraco (diâmetro: 68 mm), de preferência com uma broca e uma serra craneanca, na localização escolhida para a instalação.

O foco só deve ser instalado no teto, numa superfície plana, lisa e horizontal.

Respeite as distâncias mínimas de segurança: altura do sub-teto de pelo menos 7 cm, distância de 5 cm entre o foco e materiais inflamáveis.

A instalação numa casa de banho pode ser realizada no volume 2 o fora dos volumes de protecção, em conformidade com a regulamentação em vigor (ver esquema).

2) Antes da instalação, ajuste a temperatura de cor pretendida posicionando o interruptor no foco.

3) Abra a caixa de ligação e desaperte os parafusos da braçadeira.

4) Descasque a bainha do cabo de alimentação da rede num comprimento de 20 mm e a extremidade dos condutores de alimentação em 8 a 10 mm. Ligue o cabo de alimentação da rede (Secção mínima dos condutores de alimentação: 1.5 mm²) ao bloco de terminais da luminária. Proceda à ligação eléctrica, conforme indicado abaixo. Ligue:

- O fio de fase (castanho) da instalação ao terminal (L) do bloco de terminais.
- O fio de neutro (azul) da instalação ao terminal (N) do bloco de terminais.

Nota: Este foco é « regulável » e portanto pode ser ligado a um regulador externo, por meio do transformador (tipo de regulador compatível: regulador LED universal 230V~).

5) Aperte firmemente os parafusos da braçadeira e feche a caixa de ligação.

6) Fixe a luminária: vire simultaneamente as duas molas de fixação para cima e insira o foco no buraco pré-cortado.

Certifique-se de que o foco esteja centrado no buraco.

7) Volte a aplicar a tensão e ligue o foco. Verifique o perfeito funcionamento da luminária.

3/ Substituição das peças e manutenção

• Substituição das lâmpadas

Esta luminária incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas desta luminária não podem ser substituídas.

A manutenção e a reparação só devem ser realizadas por um profissional qualificado ou o serviço pós-venda.

A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa tiver alcançado o seu fim de vida útil, deverá substituir toda a luminária.

• Substituição e limpeza

- A limpeza da sua luminária deve ser feita com um pano macio e seco. Não utilize detergentes, solventes ou produtos abrasivos.

- Para pedir peças de reposição, contate o nosso serviço pós-venda (ver detalhes de contato na secção 6/).

- Utilize apenas peças de reposição originais fornecidas pelo fabricante.

4/ Conformidade

A marcação CE cobre a conformidade com a Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE, a Directiva de Concepção Ecológica (ErP) 2009/125/CE, e a Directiva RoHS 2011/65/UE e sua alteração (UE) 2015/863.

5/ Meio ambiente



Não deite fora os produtos eléctricos e electrónicos em fim de vida útil com o lixo doméstico. Coloque-os em ponto de recolha para reciclagem. Contacte as autoridades locais ou seu revendedor.

6/ Garantía

Apesar dos cuidados tomados em nosso produto e caso encontre quaisquer problemas, pedimos que entre em contato com o seu vendedor.

Este produto tem uma garantia voluntária do fabricante de 24 meses a partir da data de compra, certificada pelo vendedor, com garantia total das peças e mão de obra, de acordo com o fim a que se destina o produto e com as instruções do manual. Esta garantia não se aplica a qualquer instalação incorrecta, má utilização, falta de manutenção, ligação incorrecta, sobretensão, as peças de desgaste normal, reparação tentada por sua conta, desmontagem ou modificação do produto ou da alimentação, quedas ou choques.

Os custos de transporte e embalagem ficam a cargo do comprador e a garantia voluntária não pode, em caso algum, dar direito a perdas e danos. Em caso de devolução, assegure a solidez do pacote que deve conter o aparelho. Não respondemos pelos danos no aparelho durante o transporte. O produto deve ser devolvido completo, com todos os acessórios originais fornecidos e com a cópia da prova de compra (fatura e/ou recibo).

Independentemente da garantia voluntária concedida, o fabricante permanece responsável pela falta de conformidade do bem com o contrato e pelos vícios redibitórios nos termos previstos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008).

Falsas indicações de data ou rasuras nos isentam de qualquer obrigação.

Muito importante: Para qualquer devolução ao nosso serviço pós-venda durante o período de garantia, é obrigatório juntar a fatura e/ou o recibo de compra, únicas provas admitidas.

Serviço pós-venda:
UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE - FRANÇA
TEL : +33-(0)4-71-61-13-91
FAX : +33-(0)4-71-61-06-29
Email : sav@unipro-group.fr
Internet: www.unipro-sav.fr

